

# Темпокассы — обзор предложений

Характеристики оборудования	Группа компаний «Банковский информационный центр»		ООО «Нордман»			ООО «Измет»				
	Q-ех, модель Euromulti (EM)	Q-ех, модель Euromulti Simple (EMS)	EK 1520 "Koval Systems a.s.", Словакия	EK 1552 COMPACT "Koval Systems a.s.", Словакия	EK 1500 S EURO "Koval Systems a.s.", Словакия	Paritet-K, Украина	DoCash Tempo M1, DoCash (Россия)	DoCash Tempo 6	DoCash Tempo	DoCash Tempo M
Производитель										
Сертификация (РФ, EN)	+	+	ISO 9001:2000 ISO 14001:2004	ISO 9001:2000 ISO 14001:2004	ISO 9001:2000 ISO 14001:2004	+	+	+	+	+
Габаритные размеры (ШхГхВ)	690x500x530	690x500x530	470x570x525	470x590x680	470x590x670	450x600x650	410x538,5x492	460x530x670	524x537x596	410x530x545
Вес, кг	80	80	57	95	85	70	40	45	80	45
Класс взломостойкости (по ГОСТ)	0-1	0-1	1	0	0	0	1	1	1	1
Тип замков (механич., электронно-механич., электрон.)	механич., электронно-механич.	механич., электронно-механич.	механич.	электрон.	механич.	электронно-механич.	электронно-механич.	1 электронно-механич. и 2 механич.	электронно-механич.	электронно-механич.
Класс электробезопасности (по ГОСТ)	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	-	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных
Толщина стенок корпуса (мм)	3	3	3	2	2	2	4	4	2	2
Количество ящиков для денег	2-5	2-3	1	2	2	2 (для наличности на сдачу, для депонирования наличности)	2	3	3	2
Количество номиналов для депонирования	от 4-х	от 4-х	4	4	4	от 2-х	3	4	5	3
Емкость ящика для денег	+ 396x114x241	+ 396x114x241	+ 15x200	+ 15x200	+ 15x200	-	+	+	+	+
Временная задержка открытия ящиков (сек/мин)	0-99 мин	0-100 мин	0 сек-32 мин	0 сек-90 мин	15 сек-32 мин	до 30 мин (настраивается пользователем)	от 0 до 30 (60) мин	от 0 до 30 (60) мин	от 0 до 30 мин	от 0 до 30 мин
Тип активации темпокассы	ключ PIN-код доступа на 9 кассиров и 1 руководителя. Доступ для одного более кассиров одновременно.	ключ	ключевым замком	электронная панель: ввод личного PIN-кода	ключевым замком	с помощью смарт карт стандарта Em-Marine.	ключ	ключ	ключ	ключ
Индикация	ЖКИ	+	подсоединяется к системе сигнализации банка	присоединяется к внутрибанк. комп-ой сети и сигнализации	Подсоединяется к системе сигнализации банка	LCD дисплей с подсветкой	+	+	+	+
ПО управления	+	-	-	ПО в комплекте	-	-	+	+	+	+
Удаленное управление	+	-	-	-	-	-	+	+	+	+
Питание (В/Гц)	220 В	220 В	220-240В 50/60 Гц, адаптер на 12V	220-240В 50/60 Гц, адаптер на 12V	220-240В 50/60 Гц, адаптер на 12V	100-260В/47-64 Гц	220 В/50 Гц	220 В/50 Гц	220В/50 Гц	220 В/50 Гц
Резервная батарея (В)	12 В; 1,2 А	опция	-	оснащена аккумулятором	-	беспереб. система пит-я на 24ч работы, возможность увелич-я рез-го питания в 2 раза	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных
Потребляемая мощность	не более 70 Вт	не более 70 Вт	Нет данных	Нет данных	Нет данных	75 Вт	не более 70 Вт	не более 70 Вт	не более 70 Вт	не более 70 Вт